Nombre / Referencia **C-800-CDBANK**

C-800-CDBANK

Caja de protección de equipos de CCTV puerta de apertura retardada.

Características Generales

- Especialmente diseñado para su utilización como elemento de protección de equipos de CCTV
- Apertura de puerta mediante retardo electrónico 10 minutos programable
- Apertura motorizada, apertura mediante resbalón.
- Teclado alfanumérico
- Led rojo de temporización y verde de tiempo de apertura.
- Dimensiones exteriores: Alto 230 Ancho 600 mm fondo 550 mm
- Peso 35 kg

Dirección: Avenida de Alcalá nº 18 Naves 10-11 CP28160 | Talamanca de Jarama - Madrid (Spain)
Teléfonos: +34 918440546 +34 918417866 | **Email:** sedilec@sedilec.com | **Web:** www.sedilec.com

Características electrónicas

Alimentaciones

Tensión de Red	6V 4x1.5V pilas
Tensión de salida	5,5 V c.c +-2% 0,5 A
Ventilación	Rejillas laterales
Tensión de Rizado máxima	
Fusible de Alm.	0,5 Amp. rápido

Apertura retardada

Tiempo de retardo	10 minutos programable
Tiempo de apertura	20 Segundos
Led de señalización	Rojo temporización de espera, verde de apertura
Apertura	Resbalón de 50 mm
Accionamiento	Lanzamiento de tiempo de espera mediante teclado
Consumo en reposo	4 mA

Mecánicas y Ambientales

Cuerpo de chapa de acero	2 mm de espesor
Puerta en chapa de acero	4 mm
Soldadura	Hilo en ambiente de CO2
Pintura epoxy	Ral 7031
Dimensiones:	230x600x550 mm

Info

Part No.	Descripción
C-800-CDBANK	Caja de protección elementos de CCTV

Dirección: Avenida de Alcalá nº 18 Naves 10-11 CP28160 | Talamanca de Jarama - Madrid (Spain)
Teléfonos: +34 918440546 +34 918417866 | **Email:** sedilec@sedilec.com | **Web:** www.sedilec.com

RETARDO ELECTRONICO PB-575- AVR

1.- Apertura retardada:

Pulsar tecla * en ese momento comienza a decrementarse el tiempo de espera, el led ámbar parpadea. Una vez pasado el tiempo de espera programado, se ilumina el led verde, se produce una señalización acústica intermitente indicando que es posible proceder a la apertura del equipo, este tiempo de apertura se corresponde con el programado.
Durante este intervalo de tiempo es posible girar la llave mecánica y proceder a la apertura física.

2.-Apertura instantánea:

Pulsar la siguiente secuencia: * CLAVE CORRECTA #
Donde clave correcta es la secuencia numérica programada (de 4 a 8 cifras).
Si el proceso se ha realizado correctamente se ilumina el led verde se produce una señalización acústica intermitente indicando que es posible proceder a la apertura específica del equipo, este tiempo de apertura se corresponde con el programado.
Durante este intervalo de tiempo es posible girar la llave mecánica y proceder a la apertura física.

PROGRAMACION DE PARAMETROS

Por defecto la caja sale de fábrica con un tiempo de espera de 15 minutos tiempo de apertura de y clave maestra 1111
A cada parámetro de configuración se le corresponde un código según la tabla.

Parámetro	Descripción	Datos
*#00	Código apertura instantánea	Configurable 4…8 cifras
*#55	Tiempo retardo	Entre 01 y 999 minutos
*#33	Tiempo apertura	Entre 01 y 60 segundos
*P # MASTER # # (10s)	FACTORY RESET	# pulsado 10 segundos

CAMBIAR CLAVES
1.-Cambiar clave maestra:
* # 00 # clave anterior # clave nueva # repetir clave nueva ##

CAMBIAR PARAMETROS
2.-Tiempo de retardo
* # 55 # clave maestra # RRR ##
donde RRR es el tiempo de retardo entre 1 y 999 minutos

3.- tiempo apertura
* # 33 # clave maestra # AA ##
donde AA es el tiempo de apertura puerta de 01 y 60 segundos
ATENCION las claves y los parámetros programados NO SE PIERDEN al no estar presente la alimentación

Dirección: Avenida de Alcalá nº 18 Naves 10-11 CP28160 | Talamanca de Jarama - Madrid (Spain)
Teléfonos: +34 918440546 +34 918417866 | **Email:** sedilec@sedilec.com | **Web:** www.sedilec.com